


Разветвитель AXIS T8127 60 Вт 12/24 В пост. тока

Для систем с напряжением 12 или 24 В пост. тока.

Разветвитель используется для разделения питания и данных, поступающих по кабелю Ethernet, на два отдельных кабеля, которые затем можно подсоединить к сетевому устройству, не поддерживающему технологию Power over Ethernet (PoE). Разветвитель AXIS T8127 60 Вт 12/24 В пост. тока позволяет запитывать сетевые устройства и дополнительное оборудование Axis, например осветители, медиа-конвертеры и т. д. Поддерживаются устройства с напряжением питания 12 или 24 В пост. тока, потребляющие до 4,5 А. Разветвитель запитывается от любого инжектора или PoE-коммутатора Axis. AXIS T8127 – это быстрое, удобное и экономичное решение по обеспечению электропитания вашей системы.

- > Для сетевых устройств и дополнительного оборудования Axis.
- > Высокая мощность.
- > Снижение затрат на установку.
- > Plug-and-play: ручная настройка не требуется.



Разветвитель AXIS T8127 60 Вт 12/24 В пост. тока

Общие характеристики

Место установки	Для работы в помещении	Условия эксплуатации	От 0 до 40 °С Относительная влажность 0–90% (без образования конденсата)
Размеры	38 x 73 x 130 мм	Условия хранения	От -40 до 65 °С
Масса	285 г	Соответствие стандартам	EN 55022, класс В EN 55024 FCC, часть 15, раздел В, класс В ICES-003, класс В VCCI, класс В CE WEEE Ограничение использования опасных веществ (RoHS)
Питание	Входная мощность: макс. 70 Вт Выходная мощность: макс. 54 Вт Выходной ток при 12 В пост. тока: 4,5 А Выходной ток при 24 В пост. тока: 2,25 А	Принадлежности в комплекте поставки	Руководство по установке Кабель питания Наклейка на крышку
Разъемы	Вход для данных и питания: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE Выход данных: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Переключатель напряжения (12/24 В пост. тока) Выход питания: Цилиндрический разъем пост. тока 5,5 x 2,5 мм Внутренний контакт: положительный полюс (+) питания пост. тока Внешний контакт: отрицательный полюс (-) питания пост. тока	Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии см. на сайте axis.com/warranty .

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility